



Dieses Gerät ist zukunftssicher und bereit für den Empfang von DVB-T2. (Übertragungs-Codec H.265/HEVC) Sendefrequenzen können regional abweichen.


Weitere Infos finden Sie unter www.dyon.eu

- LED TV
- Eingebauter HD Triple-Tuner (S2/C/T2)
- CI+ Schnittstelle (ready for HD+ & freenet TV Modul)
- Hotel-Modus
- Elektronischer Programmführer (EPG)
- 3x HDMI-Anschluss (1x mit ARC/CEC Unterstützung)
- USB-Anschluss
- PC Monitor Funktion
- Energieeffizienzklasse A+

Der **DYON ENTER 32 Pro-X** kombiniert kompaktes Design, raffinierte Technik und Effizienz. Eine intuitive Bedienbarkeit sowie eine übersichtliche Menüführung sind auch für den **DYON ENTER 32 Pro-X** eine Selbstverständlichkeit. Brillante Farben und gestochen scharfe Bilder sind das Ergebnis modernster LED Technik. Der im **DYON ENTER 32 Pro-X** integrierte Triple-Tuner verarbeitet digitale Empfangssignale serienmäßig über Antenne (DVB-T2), als auch in High Definition über Satellit (DVB-S2) und Kabel (DVB-C). Dabei liefert der **DYON ENTER 32 Pro-X** je nach Empfangsart immer das bestmögliche Bild. Für den Empfang von Pay-TV Programmen verfügt der **DYON ENTER 32 Pro-X** über eine CI+ Schnittstelle und erspart zusätzliche Kosten eines weiteren Receivers.



1. Mini YPbPr Anschluss
2. CI+ Schacht
3. Mini AV Anschluss
4. USB-Anschluss
5. HDMI-Anschluss
6. Kopfhöreranschluss
7. VGA-Anschluss
8. Scart-Anschluss
9. PC-Audio Eingang
10. LNB-Anschluss (DVB-S2)
11. Antenneneingang (DVB-T2/C)
12. Koaxial Ausgang



TECHNISCHE DATEN

Bildschirmgröße: 80 cm (31.5 Zoll)

Bildschirmformat / -auflösung: 16:9 / 1.366 x 768

Helligkeit / Kontrast: 220 cd/m² / 1.200:1

Reaktionszeit: 8 ms

Farben: 16.7 Mio.

DVB-S Standard: MPEG-2 / MPEG-4, H.264

Tuner-Funktionen:

Bis zu 3.500 Senderspeicherplätze, Elektronischer Programmführer (EPG), Videotext, Untertitel, Sendersortierung, Kindersicherung, Automatische & Manuelle Sendersuche, Favoriten

HD DVB-S2:

Demodulation: QPSK / 8PSK

HD DVB-C:

Demodulation: 16 - 256QAM

DVB-T/-T2:

Modulation: COFDM 2K/8K, QPSK, 16QAM, 64QAM, QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM

Video System: MPEG-2 / MPEG-4 H.265 (HEVC)

Analog TV:

Video System: PAL, SECAM, Audio System: B/G, D/K, I, L/L'

Schnittstelle: CI+ (Common Interface)

HDMI-Spezifikationen: 1.080p, 1.080i, 720p, 480p, 480i

Bildeinstellungen: Standard, Benutzerdefiniert, Mild, Dynamisch

Audioeinstellungen: Standard, Benutzerdefiniert, Film, Musik, Sport

Sonstige Funktionen: Auto Ausschaltung, Mehrsprachiges Benutzermenü

Mediafunktionen: USB-Anschluss zur Wiedergabe von HD-Videos, MP3 & JPEG

Wandhalterung: 200 x 200 mm Lochabstand (nicht mitgeliefert)

Lautsprecherausgang: 2x 3 Watt

Stromversorgung: 100V - 240V; 50/60 Hz

Stromverbrauch:

< 1 W Stand-By / 0W Off-Mode / 32 W On-Mode

Energieverbrauch 46 kWh/Jahr auf der Grundlage eines täglichen vierstündigen Betriebs des Fernsehgeräts an 365

Tagen. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Fernsehgeräts ab.

Anschlüsse: 75 Ohm Antenne, LNB-Eingang, CI+ Slot, 3x

HDMI-Eingang, Mini YPbPr Eingang, Mini AV-Eingang,

Scart-Eingang, VGA-Eingang, USB-Eingang, Kopfhörer-

Buchse,

Koax- Ausgang

Abmessung (ohne Standfuß): 737,2 x 437,7 x 87 [mm]

Abmessung (mit Standfuß): 737,2 x 478,6 x 220,8 [mm]

Gewicht: 6 kg

Quecksilbergehalt: 0 mg

Blei: ja

Luminanz: 95 %

LOGISTISCHE DATEN

Lieferumfang: ENTER 32 Pro-X, Anleitung, Fernbedienung (inkl. Batterien)

Verpackung Abmessung / Gewicht: 807 x 510 x 145 [mm] / 7,5 kg

Artikelnummer: D800143

EAN: 4260087125935

UVP: 329,95 €

Container Loading

40"HQ: 1050